

Disse lyskilder DÆMPES PERFEKT



LED-pærer 230 V

Mærke	Beskrivelse	Belastning	Antal lamper	
			Min.	Max.
Ledzworld	Ledzworld - 6W E27	6 W	1	10
Ledzworld	PAR 20 Downlighter E27	8 W	1	2
Megaman	MM03058 Energy Saving LED Classic LG0505dv2 E27	5 W	1	5
Megaman	MM03056 Energy Saving LED Classic LG0408dv2 E27	8 W	1	5
Megaman	MM02514 Energy Saving LED Reflector GU10	8 W	1	5
Osram	Parathom Pro Classic E27	12 W	1	10
Osram	Parathom Pro Ledspotw PAR 16 ADVANCED R GU10	8 W	1	10
Philips	MASTER LEDbulb 12 W E27 230V	12 W	1	10
Philips	MASTER LEDbulb 6 W E27 230V	6 W	1	10
Philips	MASTER LEDbulb Glow E27 230V	8 W	1	10
Philips	MASTER LEDspot PAR 20 E27 230V	7 W	1	10
Philips	MASTER LEDspot 7W GU10 230V	7 W	1	10
Paulmann	Paulmann 6W E27	8 W	1	10
Paulmann	LED Premiumline R63 E27	8 W	1	2

Sparepærer 230 V

Mærke	Beskrivelse	Belastning	Antal lamper	
			Min.	Max.
Megaman	MM00640 Dimmerable SLU111d E27	11 W	1	5
Megaman	MM00639 Dimmerable WL218d E27	18 W	1	5
Megaman	Dimmerable MM00730 of GSU111d E27	11 W	1	10
Megaman	MM00697 Dimmerable BR1411d GU10	11 W	1	5
Osram	DULUX intelligent DIM stick E27	18 W	1	10
Philips	SOFTONE E27	12 W	1	10
Philips	Tornado Dimbaar E27	20 W	1	10
Philips	MASTER PL-Electronic Dimmable E27	20 W	1	10
Sylvania	Mini-Lynx Dimmable E27	20 W	1	10

Halogenpærer 12 V

Mærke	Beskrivelse	Belastning	Antal lamper	
			Min.	Max.
Alle typer kan benyttes.		Elektroniske trafos	20 W	350 W
Alle typer kan benyttes.		Viklede trafos	20 W	350 W
Alle typer kan benyttes.		Ringkernetrafos	20 W	350 W

Glødepærer 230 V

Mærke	Total belastning	
	Min.	Max.
Alle typer kan benyttes.	5 W	350 w

Halogenpærer 230 V

Mærke	Total belastning	
	Min.	Max.
Alle typer kan benyttes.	5 W	350 w