



KNX PIR indendørs/udendørs PIR ARGUS 220

Mørke brun

Vare nr.: MTN 6 32515
EL nr.: 10 26 000 096
EAN nr.: 36 06 485 104 874



Polar hvid

Vare nr.: MTN 6 32519
EL nr.: 10 26 000 106
EAN nr.: 36 06 485 104 881



Sølvgrå

Vare nr.: MTN 6 32569
EL nr.: 10 26 000 119
EAN nr.: 36 06 485 104 898



Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

ARGUS 220 er en KNX bevægelsesdetektor, som kan anvendes både indendørs og udendørs på grund af dens IP55 beskyttelse. Den har en detekteringsvinkel på 220°. Betjeningselementerne til indstilling af lysstyrken, tiden og sensitiviteten (rækkevidde) og programmeringsområdet og en rød lysdiode til visning af programmeringen er placeret under beskyttelsespladen af hensyn til beskyttelse. Den fysiske adresse programmeres med en programmeringsmagnet.

Konstruktion

ARGUS kan monteres på væggen eller loftet og med monteringsbøjle, som kan fås som tilbehør, også på hjørner eller faste rør. Det integrerede funktionsdisplay lyser, når der registreres en bevægelse, og gør dermed justeringen af apparatet på installationsstedet enklere. Som option kan der også slukkes funktionsdisplayet med en parameterindstilling. Registreringsområdet kan tilpasses til de lokale forhold ved hjælp af følerhovedet, der kan justeres horisontalt, vertikalt og aksialt. Du kan også blokere uønskede zoner eller kilder til interference (f.eks. træer) fra registreringsområdet ved hjælp af de vedlagte afskærmingssegmenter. Apparatet er udstyret med en lysføler, hvis lysstyrketærskel kan indstilles fra ca. 3 til 1000 lux. Afhængigt af programmet er det også muligt at anvende apparatet som lys sensitiv kontakt eller til at forbinde lysstyrketærsklen med registreringen af bevægelse. Flere bevægelsesdetektorer kan kombineres i et system.

Tekniske data

Spændingsforsyning fra KNX bus:	DC 24 V
KNX tilslutning:	Via terminalblok - KNX konnektor sort/rød.
Strømforbrug:	Ca. 7 mA.
Dækningsvinkel vandret:	220°.
Rækkevidde:	Maks. 16 m.
Niveauer:	7.
Zoner:	112 med 448 koblingssegmenter.
Anbefalet monteringshøjde:	1,7 m - 2,5 m, optimalt 2,5 m.
Sensitivitet:	Eksternt uendeligt justerbart.
Lysstyrketærskel:	Eksternt uendeligt justerbart, fra ca. 3 lux til ca. 1000 lux.
Tid:	Uendeligt justerbart i softwaren fra 3 sekunder til 255 timer eller eksternt justerbart i 6 trin fra ca. 1 sekund til ca. 8 minutter.
Programmering:	Magnetsensitiv føler til tilordning af den fysiske adresse.
Displayelementer:	1 rød lysdiode: Programmerings-kontrol, 1 rød lysdiode: Funktions-display.
Vægmontering:	9° op, 24° ned, 12° til venstre/højre, ± 12° aksialt.
Loftsmontering:	4° op, 29° ned, 25° til venstre/højre, ± 8,5° aksialt.
Kapslingsklasse:	IP 55 ved en hældningsvinkel fra 15° til 90°.

Standarder: EMC-direktiv 2004/108/EF.
Initialisering: På grund af begrænsningen af telegramhastigheden kan et telegram tidligst oprettes 20 sekunder efter initialiseringen.
Mål: 151 mm. høj Inkl. linse, 82 mm. bred.